

Growatt ShineLink-X



- Kabelfreie, einfache Installation
- Automatische IP-Adressierung, Plug & Play
- 120 Meter Reichweite, breite Abdeckung
- Überwachung von bis zu 8 Wechsellichtern
- Eingebauter Speicher, 1-Monats-Daten
- Online-Überwachung und Wartung

GROWATT · PRODUKT

Datenblatt	ShineLink-X
Kommunikationsschnittstelle	
RF433	Ja
RF433(unter Freifeldbedingungen)	Bis zu 120 m
RF433(zwei blockierende Wände)	20 m
Energieversorgung	
Energieverbrauch	<2W Standby, <5W Spitzenleistung
Eingangsspannung der Wechselstromversorgung	196V~250V
Eingangsfrequenz des Netzteils	50/60Hz
Allgemein	
Abmessungen (B/H/T)	105/85/26mm
Gewicht	<1kg
Montagemöglichkeiten	Tisch- /Wandmontage
Schutzklasse	IP30
Statusanzeige	LED
Umgebungstemperaturbereich	-20 to 65 °C
Feuchtigkeit	0-95% (nicht kondensierend)
Eigenschaften	
Grafische Benutzeroberfläche	Opt
Remote-Firmware-Upgrades	Ja
Max. Anzahl der zu überwachenden Geräte	8(RF433)
Garantie	1 Jahr
	CE